

## Funkarmbanduhr



### Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Plug & Play-Registrierung
- Quarzuhr
- Unauffällige, leicht tastbare Ruftaste
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der Ruftaste
- Funkstreckenüberwachung
- Medaillonrahmen mit Halskordel
- Armbanduhrrahmen mit schwarzem Armband
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m
- Staubdicht und duschfest
- Lithium-Batterie für Funksender
- Lebensdauer der Funksender-Batterie ca. 3 Jahre, bis zu 20 000 Auslösungen unter normalen Bedingungen. Batterie kann wie bei jeder Uhr gewechselt werden.
- Lebensdauer der Uhrwerksbatterie ca. 5 Jahre
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn Batteriekapazität der Funksender-Batterie zur Neige geht.

### Allgemeine Beschreibung

Die Funkarmbanduhr vereint die Vorzüge eines persönlichen Funksenders mit dem schicken Design einer modernen Armbanduhr. Der Funksender des Hausnotrufgerätes ist in das Gehäuse der Uhr integriert. Die im Notfall zu drückende Ruftaste befindet sich unauffällig, aber leicht zu bedienen, in der Fassung der Uhr. Somit trägt der Benutzer nur noch ein Armband für Uhr und Funksender am Handgelenk. Wahlweise kann die Watch als Medaillon mit Kordel getragen werden. Der Wechsel zwischen Medaillon und Armband ist kinderleicht.

### Technische Daten:

Farbe: Titanfarben  
 Abmessungen als Medaillon:  
 (H x B x T) 14 x 41 x 46 mm  
 Gewicht: 30 g  
 Größe Ruftaste:  $\geq 150 \text{ mm}^2$   
 Funkfrequenz: 869,2125 MHz  
 Umgebungstemperatur:  $-10^\circ\text{C}$  bis  $+55^\circ\text{C}$

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1005	Funkarmbanduhr	