

## Funk-Bewegungsmelder



### Allgemeine Beschreibung

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR), der auf Wärmestrahlung in Verbindung mit Bewegung reagiert. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, sendet er ein Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.

Verwendung zur Aktivitätskontrolle des Teilnehmers und/oder Einbruchüberwachung.

### Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Plug & Play-Registrierung
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m.
- Infrarot-Deckungsbereich: 15 m x 6 m breit und 18 m x 2 m lang
- Testfunktion für die Installation, um den Infrarot-Deckungsbereich zu ermitteln
- "Haustier"-Einstellung verringert Fehlalarme
- Batteriebetrieb - keine Verdrahtung
- Lebensdauer der Batterie ca. 1 Jahr unter normalen Bedingungen
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn Batteriekapazität zur Neige geht
- Wandmontage
- Beim Rufempfänger Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz und manuelle Rufauslösung

### Technische Daten:

Abmessungen (H x B x T): 114 x 70 x 76 mm

Gewicht: 142 g

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Batterie: 9 V-Blockbatterie (PP3), kann vom Teilnehmer gewechselt werden

Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C

Umgebungsfeuchtigkeit: max. 95%

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1006	Funk-Bewegungsmelder	