

Funk-Zugtaster



Allgemeine Beschreibung

Zugtaster zur Auslösung eines Notrufs durch Zugbetätigung. Wenn an der Zugschnur gezogen wird, sendet er ein Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.

Einfache Installation; der Montageort kann problemlos gewechselt werden.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m
- Batteriebetrieb -keine Verdrahtung
- Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahre, bis zu 20 000 Auslösungen unter normalen Bedingungen.
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn die Batteriekapazität zur Neige geht.
- Kunststoffgehäuse, Zugschnur, 2 Zuggriffe
- Deckenmontage

Technische Daten:

Abmessungen des Kunststoffgehäuses:

(H x Ø) 75 mm x 85 mm

Länge der Zugschnur: 2 m

Batterie: 3 V DC Lithiumknopfzelle

(kann nur von DILANO gewechselt werden)

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1007	Funk-Zugtaster	