

## Funk-Wassermelder



### Allgemeine Beschreibung

Der Wassermelder dient zur frühen Warnung, wenn Wasser austritt, z.B. weil die Badewanne überläuft oder die Waschmaschine undicht ist. Er wird einfach auf den Boden gelegt. Wenn der Wassermelder ausgelöst wird, gibt er ein akustisches Alarmsignal vor Ort aus und sendet ein Funksignal an das zugeordnete Notrufgerät.

### Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m
- Batteriebetrieb keine Verdrahtung
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn Batteriekapazität zur Neige geht.
- Automatische akustische Warnung am Funk-Wassermelder, wenn Batteriekapazität des Wassermeldestromkreises zur Neige geht.
- Positionierung auf ebenem Untergrund, dort wo der Wasseraustritt erwartet wird.

### Technische Daten:

Abmessungen (H x Ø) 31 x 90 mm

Gewicht: 142 g

Batterien:

Wassermeldestromkreis: 9 V-Blockbatterie (PP3), wechselbar

Funkstromkreis: 3 V DC Lithiumknopfzelle (kann nur von DILANO gewechselt werden)

Lebensdauer: ca. 3 Jahre

bis zu 20 000 Auslösungen unter normalen Bedingungen

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Umgebungstemperatur: -10°C bis +55°C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1009	Funk-Wassermelder	